



## **PROGRAMMAZIONE RISPONDITORE T15 DA TELEFONO**

### **Da un telefono analogico chiamare l'interno abbinato al risponditore**

Quando risponde si sente in cornetta il messaggio attuale del risponditore

- Digitare ### per entrare in programmazione
- Digitare la parola di accesso 9999

Inizio programmazione:

- Per modificare il messaggio giorno digitare 35#, dopo il bip inizia la registrazione, per concludere la registrazione premere 0, riascolto con 55#;
- Per modificare il messaggio notte digitare 36#, dopo il bip inizia la registrazione, per concludere la registrazione premere 0, riascolto con 56#;
- Per modificare messaggio opzionale digitare 37#, dopo il bip inizia la registrazione, per concludere la registrazione premere 0, riascolto con 57#;

Per selezionare messaggio giorno/notte oppure messaggio opzionale digitare 20# e poi il parametro, 3 per riprodurre il messaggio opzionale, 5 per riprodurre il messaggio giorno notte.